G3VM-402C/F

MOS FET继电器

适合应用于模拟信号开关的 MOS FET继电器负载电压 400V系列产品也得到了充实

●负载电压400V系列中新增2通道型。
●连续负载电流120mA。
●输入输出间耐压2500Vrms。

※标记内容与实际商品有所不同。

符合RoHS

■用途示例

- 各种计测仪器
- 安全系统
- 娱乐器械

■端子配置/内部接线图





注. 产品的型号中没有标明“G3VM”。

■种类

形状	接点结构	端子种类	负载电压（最大）＊	型号	最小包装单位	
					每杆装数量	每卷装数量
DIP8	2a	印刷基板用端子	400V	G3VM-402C	50	—
		表面安装端子		G3VM-402F		
				G3VM-402F(TR)	—	1,500

＊负载电压（最大）：表示峰值AC、DC。

■绝对最大额定（Ta＝25℃）

项目		符号	额定	单位	条件
输入侧	LED正向电流	I_F	50	mA	
	重复峰值LED正向电流	I_{FP}	1	A	100µs脉冲、100pps
	直流正向电流降低比率	$\triangle I_F$/℃	−0.5	mA/℃	Ta≧25℃
	LED反向电压	V_R	5	V	
	粘合部位温度	T_J	125	℃	
输出侧	负载电压(峰值AC/DC)	V_{OFF}	400	V	
	连续负载电流(峰值AC/DC)	I_O	120	mA	
	导通电流降低比率	$\triangle I_O$/℃	−1.2	mA/℃	Ta≧25℃
	粘合部位温度	T_J	125	℃	
输入输出间耐压(注1)		V_{I-O}	2500	Vrms	AC持续1分钟
使用环境温度		Ta	−40～+85	℃	无结冰、无凝露
贮藏温度		Tstg	−55～+125	℃	无结冰、无凝露
焊接温度条件		—	260	℃	10s

（注1）：测量输入输出间的耐压时，分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。

■电气性能（Ta＝25℃）

项目		符号	最小	标准	最大	单位	条件
输入侧	LED正向电压	V_F	1.0	1.15	1.3	V	I_F=10mA
	反向电流	I_R	—	—	10	µA	V_R=5V
	端子间电容	C_T	—	30	—	pF	V=0、f=1MHz
	触发LED正向电流	I_{FT}	—	1	3	mA	I_O=120mA
输出侧	最大输出导通电阻	R_{ON}	—	18	35	Ω	I_F=5mA、I_O=120mA
	开路时漏电流	I_{LEAK}	—	—	1.0	µA	V_{OFF}=400V
	端子间电容	C_{OFF}	—	40	—	pF	V=0、f=1MHz
输入输出间电容		C_{I-O}	—	0.8	—	pF	f=1MHz、V_S=0V
输入输出间电容绝缘电阻		R_{I-O}	1000	—	—	MΩ	V_{I-O}=500VDC、RoH≦60%
动作时间		t_{ON}	—	—	1.0	ms	I_F=5mA、R_L=200Ω、V_{DD}=20V（注2）
复位时间		t_{OFF}	—	—	1.0	ms	

（注2）：动作・复位时间



G3VM-402C/F

PartB.indb 章节10:271 2011/9/24 16:06:15

■推荐动作条件

为了保证继电器的正确动作和复位，请在以下条件下使用。

项目	符号	最小	标准	最大	单位
负载电压（峰值AC/DC）	V_{DD}	—	—	320	V
动作LED正向电流	I_F	5	7.5	25	mA
连续负载电流（峰值AC/DC）	I_O	—	—	100	mA
动作温度	Ta	−20	—	65	℃

■参考数据

LED正向电流—环境温度



连续负载电流—环境温度



LED正向电流—LED正向电压



连续负载电流—MOS FET导通电压



输出导通电阻—环境温度



触发LED正向电流—环境温度



动作、复位时间—LED正向电流



动作、复位时间—环境温度



开路时漏电流—环境温度



■请正确使用

- 「共通注意事项」请参考相关页。